

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Apresentação: Sistema de controle de iluminação para carretinha compatível com veículos CANBUS e simples, deixando seu carro com todas as opções originais.

Cabo	Descrição
Vermelho Grosso	Positivo 12V
Preto Fino	Negativo
Azul Fino	Entrada Lanterna (carro)
Azul Grosso	Saída Lanterna (carretinha)
Roxo Fino	Entrada Freio (carro)
Roxo Grosso	Saída Freio (carretinha)
Amarelo Fino	Entrada Seta D (carro)
Amarelo Grosso	Saída Seta D (carretinha)
Cinza Fino	Entrada Seta E (carro)
Cinza Grosso	Saída Seta E (carretinha)

