

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multimetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Descrição: Sistema inteligente de controle de iluminação para carretinha compatível com veículos CANBUS e simples, com tecnologia *PinConnect* (sem corte de cabos).

Corrente máxima: 10 ampéres por canal.

Cabo	Descrição
Vermelho Grosso	Positivo 12V (bateria do veículo)
Preto Olhal	Negativo (carcaça do veículo)
Azul Fino	Entrada Lanterna (carro)
Azul Chicote	Saída Lanterna (carretinha) Máx: 10Ah
Roxo Fino	Entrada Freio (carro)
Roxo Chicote	Saída Freio (carretinha) Máx: 10Ah
Amarelo Fino	Entrada Seta D (carro)
Amarelo Chicote	Saída Seta D (carretinha) Máx: 10Ah
Cinza Fino	Entrada Seta E (carro)
Cinza Chicote	Saída Seta E (carretinha) Máx: 10Ah
Preto Chicote	Saída Negativa (carretinha)

Esquema Lanterna e Freio Separados



Separar os Cabos Az e Rx

Esquema Lanterna e Freio Conjugados



Unir os Cabos Az e Rx

Use os terminais de derivação para não cortar cabos!

