

**Atenção:** Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

**Descrição:** Sistema para acionamento de módulos e potências através da saída de áudio do Som original. Permite ligar/desligar automaticamente o amplificador quando o usuário ligar/desligar o Rádio.

Tabela de instalação:

Cor do cabo	Descrição	Instalação
Vermelho	Positivo	Ligar ao positivo da bateria do veículo (12Vcc)
Preto	Negativo	Ligar ao negativo (aterramento)
Branco	Entrada áudio	Ligar ao sinal de áudio do aparelho de som* sendo o positivo da saída do alto-falante
Azul	Saída Remoto	Saída 1A @ 12Vcc – ligar ao remoto da potencia ou periféricos a ser instalados

\*O sinal pode ser o positivo ou o negativo da saída Booster do aparelho (não sendo RCA)

